

# brother

TZe  
TAPE

# P-touch



D02BAS001

## PT-D410



Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Ďakujeme za nákup zariadenia PT-D410 (ďalej len „tlačiareň štítkov“). Zariadenie PT-D410 umožňuje tvorbu vysokokvalitných a profesionálnych odolných štítkov. Okrem týchto možností je k dispozícii množstvo kaziet s páskami, ktoré umožňujú tlač štítkov s rôznou šírkou a vo vynikajúcich farbách.

Pred použitím tejto tlačiarne štítkov si prečítajte túto príručku vrátane časti *Príručka bezpečnosti výroby*. Po prečítaní príručky ju uschovajte na bezpečnom mieste.

Často kladené otázky, riešenie problémov a súbory na prevzatie softvéru a manuálov nájdete na lokalite [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Spotrebný materiál

Kazeta s páskou Brother TZe	Dostupné šírky: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Kazeta s páskou na čistenie hlavy	TZe-CL4

## Príručka bezpečnosti výroby

### Bezpečnostné opatrenia

**Pred používaním produktu si prečítajte túto časť. Obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti. Odporúčame uschovať tento dokument pre prípad potreby v budúcnosti.**

- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytla akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za následky udalostí ako zemetrasenie, požiar, iné nešťastia, konanie tretích strán, vedomé alebo nebanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie za iných osobitných podmienok.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad straty, strata obchodných príležitostí, strata zisku, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo strata komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo nemožnosti používania produktu.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty zisku vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmto produktom ani straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov ani akýkoľvek nárok tretej strany.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tu uvedených špecifikáciách a materiáloch bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených spoliehaním sa na tieto materiály, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb týkajúcich sa publikácií.
- Ďalšie informácie o dostupnom softvéri nájdete v dokumente *Príručka používateľa* na webovej stránke Brother support na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Najnovšia verzia dokumentácie k produktu je dostupná na webovej stránke Brother support na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Dostupné modely, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.

**VAROVANIE** V prípade nedodržania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam.

- **NEPOUŽÍVAJTE**, nenabíjajte ani neskladujte tlačiareň štítkov, sieťový adaptér, kábel USB a alkalické batérie na týchto miestach (v opačnom prípade môže hroziť požiar, zásah elektrickým prúdom, dymenie alebo poškodenie zariadenia):
  - V blízkosti vody, ako napríklad v kúpeľni, v blízkosti ohrievača vody alebo na extrémne vlhkých či chladných miestach.\*
  - Na mieste vystavenom dažďu alebo vlhkosti.
  - V extrémne prašnom prostredí.
  - Na extrémne horúcom mieste, ako napríklad v blízkosti otvoreného plameňa, ohrievača alebo na priamom slnečnom svetle.
  - V uzavretom aute na priamom slnku.
  - Na miestach, kde môže kondenzovať vlhkosť.
  - Vo vysokých nadmorských výškach.
  - Počas búrky.
- Tlačiareň štítkov sa **NESMIE** používať, ak sa v nej nachádzajú cudzie predmety. Ak do tlačiarne štítkov vnikne voda, kovové predmety alebo akékoľvek cudzie predmety, odpojte sieťový adaptér, vyberte batérie (ak sú vložené) a obráťte sa na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak sa do tlačiarne štítkov alebo jej slotov, konektorov, portov alebo priestoru na batériu dostanú cudzie predmety, prestaňte tlačiareň štítkov používať, vypnite vypínač a odpojte všetky káble alebo vyberte batérie (ak sú vložené).
- Tlačiareň štítkov prestaňte používať, ak si všimnete viditeľné anomálie, napríklad zápach, horúci povrch, hluk, deformácie alebo zmenu sfarbenia.

\* Ďalšie informácie obsahuje *Príručka používateľa* k vášmu modelu v časti Špecifikácie.

## Súlad s predpismi

### Prehlásenie o zhode (len pre Európu)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467- 8561 Japan, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnou harmonizačnou legislatívou (len pre EÚ) a legislatívou Spojeného kráľovstva (len pre Veľkú Britániu).

Prehlásenie o zhode možno prevziať z našej webovej lokality.

Navštívte stránku [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### UPOZORNENIE

V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIÍ ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. SPOTREBOVANÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.

Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013

	PT-D410
Spotreba energie*	0,6 W

\* Všetky sieťové porty sú aktivované a pripojené

- NEPOUŽÍVAJTE poškodený sieťový adaptér.
- Aby ste predišli poškodeniu tlačiarne štítkov, sieťového adaptéra, kábla USB alebo alkalických batérií, **NEROBTÉ** nasledovné:
  - Nekladte na ne ťažké predmety.
  - Nerozoberajte ich ani ich neupravujte.
  - Nehádzajte ich na zem ani do nich neudierajte.
  - Nenamáčajte batérie – nemanipulujte s nimi mokrymi rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- **NEDOVOLTE** malým deťom ani batofatám hrať sa s plastovým obalom, v ktorom bola tlačiareň štítkov zabalená. Plastové vrecko zlikvidujte alebo ho uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Kábel USB a sieťový adaptér násilne **NEOHÝBAJTE** ani **NEŤAHAJTE**.
- **NEDOTÝKAJTE** sa sieťového adaptéra ani zástrčky vlhkými rukami, inak hrozí zásah elektrickým prúdom.
- Používajte len špecifikovaný sieťový adaptér.
- Používajte len sieťový adaptér a kábel USB dodávaný s tlačiarňou štítkov. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu vás alebo iných osôb alebo poškodeniu tlačiarne štítkov či iného majetku. Spoločnosť Brother nenesie zodpovednosť za žiadne nehody ani škody spôsobené používaním iného ako určeného sieťového adaptéra a kábla USB.
- **NEPRIPÁJAJTE** dodaný sieťový adaptér a kábel USB k iným produktom.
- Sieťový adaptér používajte so štandardnými elektrickými zásuvkami (AC 100 V - 240 V 50/60 Hz).
- Pevne zasunite zástrčku do elektrickej zásuvky.
- **NEPOUŽÍVAJTE** batérie, ak sú poškodené alebo tečú.
- Batérie držte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia batérií ihneď kontaktujte záchranú lekársku službu.
- Pri výmene alebo vyberaní batérií **NEPOUŽÍVAJTE** ostré predmety, ako napríklad pinzety alebo kovové perá.
- Ak sa tekutina (elektrolýt) vytekajúca z batérií dostane do očí, okamžite ich vymyte čistou vodou. Ihneď kontaktujte záchranú lekársku službu.
- **NESPÁJKUJTE** spoje k batériám.
- **NEPOUŽÍVAJTE** batérie s opačnou polaritou (+) (-).
- **NEPRIPÁJAJTE** póly + a – ku kovovým predmetom ako napríklad drôt.
- **NESPALUJTE** batérie ani ich nelikvidujte spolu s domovým odpadom.
- Nepribližujte sa k jednotke orezávača prstami ani inými končatinami.
- **NEDOTÝKAJTE** sa čepele jednotky orezávača ani nekladajte prsty do jednotky orezávača pásky, keďže môže dôjsť k zraneniu prstov a iných častí tela.
- **NEDOTÝKAJTE** sa žiadnej z kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy. Tlačová hlava sa počas používania zohreje na vysokú teplotu a aj krátko po použití zostáva veľmi horúca. **NEDOTÝKAJTE** sa jej holými rukami.



**! UPOZORNENIE** V prípade nedodržania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

### Tlačiareň štítkov, kábel USB, sieťový adaptér, alkalické batérie


- Použite len špecifikované alkalické batérie veľkosti AA (LR6).
- **NEPOUŽÍVAJTE** kombináciu starých a nových batérií ani kombinácie odlišných typov, úrovni nabitia, výrobcov alebo modelov batérií.
- Pri vybaľovaní alebo premiestňovaní dávajte pozor, aby vám tlačiareň štítkov **NEPADLA**, v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
- Pri zatváraní krytu priestoru pre kazetu s páskou buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko ich poranenia.
- V prípade, že tlačiareň štítkov nepoužívate, skladujte ju mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vkladať časti tlačiarne štítkov alebo štítky do úst. Ak dôjde k prehltnutiu nejakých častí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- **NENECHÁVAJTE** tlačiareň štítkov ani jej pásky v dosahu batoliat a malých detí.
- Tlačiareň štítkov skladujte na plochom, rovnom a stabilnom podklade.
- V prípade, že nebudete tlačiareň používať dlhšiu dobu, vyberte batérie a odpojte sieťový adaptér.
- **NEVYVÍJAJTE** tlak na displej z tekutých kryštálov (LCD).
- Pri odpájaní sieťového adaptéra z elektrickej zásuvky ho vždy uchopte.
- **NEPREŤAŽUJTE** elektrický obvod, do ktorého je zapojený sieťový adaptér.
- Počas používania jednotky orezávača **NEOTVÁRAJTE** kryt priestoru pre kazetu s páskou.
- **NEVYVÍJAJTE** nadmerný tlak na jednotku orezávača.

# Pred použitím


## 1. Prehľad



Štartovacia kazeta s páskou




Displej LCD



Kábel USB



Sieťový adaptér



1. Režim veľkých písmen
- 2-4. Ikony štýlov písma
5. Dĺžka štítku
6. Číslo bloku
7. Číslo riadka
8. Kurzor
9. Koniec riadka (Enter)

Súčasti v balení sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu.


## Umiestnenie sériového čísla



## 2. Inštalácia batérií alebo pripojenie sieťového adaptéra


Pred (prvým) použitím tlačiarne štítkov odstráňte ochranný materiál.

### Batérie




- Keď používate sieťový adaptér (AD-E001A):
  - Zástrčku kábla adaptéra zasuňte do konektora sieťového adaptéra na bočnej strane tlačiarne.
  - Zasuňte zástrčku do najbližšej štandardnej elektrickej zásuvky. Spolu so sieťovým adaptérom vám odporúčame používať alkalické batérie typu AA (LR6), aby ste mali zálohu na zachovanie pamäte.
- Keď je sieťový adaptér odpojený, odporúčame nechať v tlačiarne štítkov vložené alkalické batérie AA (LR6), aby sa zachovala a záložovala pamäť tlačiarne štítkov.
- Po odpojení prívodu energie na viac ako dve minúty dôjde k vymazaniu všetkých nastavení textov a formátov. Vymažú sa aj všetky textové súbory uložené v pamäti.
- Ak tlačiareň štítkov neplánujete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Batérie likvidujte na príslušnom mieste na zber batérií a nezhadzujte ich do netriedeného domového odpadu. Okrem toho dodržiavajte všetky platné federálne, štátne a lokálne nariadenia ohľadne likvidácie odpadu.
- Keď batérie skladujete alebo likvidujete, zabaľte ich (napríklad do celofánovej pásky), aby ste predišli skratu.

### Sieťový adaptér




(Príklad izolácie batérie)


1. Celofánová páska
2. Alkalická batéria



## 3. Vkladanie kazety s páskou



- Keď páska prejde popod vodiacu lištu, potiahnite ju za koniec tak, aby bola celá napnutá.
- Pri vkladaní alebo vyberaní kazety s páskou dávajte pozor, aby sa páska nezachytila na tlačiarne štítkov.




1. Podľa nákresu pod krytom priestoru pre kazetu s páskou vložte kazetu s páskou. Uistite sa, či špička pásky smeruje k výstupnému otvoru pásky.
2. Zatlačte kazetu s páskou do tlačiarne štítkov tak, aby zacvakla na miesto, a potom zatvorte kryt priestoru pre kazetu s páskou.

## 4. Zapnutie alebo vypnutie napájania

**Zapnutie** Stlačte .

Ak chcete tlačiť z tlačiarne štítkov, pozrite si časť  
→ **1. Tlač z tlačiarne štítkov**

**Vypnutie** Stlačte a podržte , kým sa tlačiareň štítkov nevypne.

Ak chcete tlačiť z počítača, pozrite si časť  
→ **2. Tlač z počítača**

# Používanie tlačiarne štítkov

## 1. Tlač z tlačiarne štítkov

**KROK 1** Zadajte text

**KROK 2** Pozrite si náhľad štítkov

**KROK 3** Vytlačte štítky



Predvolený jazyk je „Anglický“.

## 2. Tlač z počítača


### System Windows


Do riadka adresy v prehliadači napíšete [install.brother](http://install.brother) a podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujete ovládač tlačiarne a program P-touch Editor.



### Mac

Ak chcete tlačiť z Macu, z obchodu App Store si do Macu prevezmite aplikáciu P-touch Editor. Netreba prevziať a inštalovať žiadne ovládače.

Softvér	Funkcie
Ovládač tlačiarne	Softvér potrebný na tlač cez tlačiareň štítkov pomocou počítača so systémom Windows.
 P-touch Editor	Softvér na tvorbu štítkov pre počítače. Táto aplikácia obsahuje nástroje na kreslenie, ktoré vám umožnia tlačiť širokú paletu vlastných štítkov s komplexným usporiadaním a textami rôznych písiem a štýlov, rámikmi, importovanými obrázkami, čiarovými kódmi, a ďalšími prvkami.

-  Počas tlače z počítača treba prepojiť tlačiareň štítkov a počítač dodaným káblom USB.
- Táto tlačiareň štítkov nepodporuje pripojenie Wi-Fi.

## 3. Inštalácia aplikácií

Prevezmite aplikácie z obchodu App Store alebo Google Play™:



**Aplikácia  
Support  
Center**

Táto aplikácia poskytuje prístup k informáciám o nastavení, návodom k produktom, často kladeným otázkam a tipom na riešenie problémov.





### Počiatkové nastavenia

Nastavenie jazyka		Nastavenie jazyka, v ktorom chcete zadávať texty. →  /  → [Language] (Jazyk) →  /  →  →  → Vyberte jazyk →  /
Nastavenie jednotiek		Nastavenie jednotiek pre rôzne typy úprav. →  /  → [Jednotka] →  /  →  → [palec]/[mm] →  /
Kontrast displeja LCD		Nastavenie kontrastu displeja LCD pre jednoduchšie čítanie. →  /  → [Úprava] →  /  →  → [Kontrast LCD] →  → [-2] až [+2] →  /

### Zadávanie textu

Nový riadok		Stlačením  začnete nový riadok. Maximálny počet riadkov pri jednotlivých šírkach pásky: 18 mm: päť riadkov 12 mm: tri riadky 9 mm, 6 mm: dva riadky 3,5 mm: jeden riadok
Blok	+	Táto funkcia umožňuje zahrnúť do jedného štítka viaceré riadky alebo veľkosti písma. Maximálne: päť blokov
Vymazanie textu a formátu	alebo	Vymazanie textu a formátovania. Vymazávanie znakov po jednom Vymazanie všetkých znakov →  → [Iba text] →  / Vymazanie všetkého textu a formátovania. →  → [Text a formát] →  /
Tabulátor	+	Vloženie tabulátora. Maximálna dĺžka: 100 mm
Dĺžka tabulátora		Nastavenie dĺžky tabulátora. →  → [Dĺžka tab] →  →  → Vyberte hodnotu →  /
Veľké písmená / Malé písmená		Prepínanie medzi veľkými a malými písmenami.

### Zadávanie textu (pokrač.)

Dĺžka štítka		Nastavenie požadovanej dĺžky štítka. <b>[Auto]:</b> Automatické prispôsobenie dĺžky štítka podľa dĺžky textu. →  → [Dĺžka] →  →  → [Auto] / Nastavte hodnotu →  /
Znaky symbolov		Vkladanie symbolov, jednotiek a obrázkov. →  → Vyberte kategóriu →  /  →  →  → Vyberte symbol →  /
Znaky s diakritikou		Výber zadaného znaku a jeho premena na znak s diakritikou. Zadajte znaky →  →  →  → Vyberte diakritické znamienko →  /
Rám		Pridanie dekoratívneho rámu na štítok. →  /  → Vyberte kategóriu rámu →  /  →  →  → Vyberte rám →  /

### Zmena písma

Zmena písma		Umožňuje zmeniť písmo, veľkosť, šírku, štýl a zarovnanie textu. →  /  →  →  → Zmena typu písma →  → [Veľkosť] →  →  → Výber výšky písma →  → [Šírka] →  →  → Výber šírky písma →  → [Štýl] →  →  → Výber štýlu písma →  → [Zarov] →  →  → Výber zarovnania písma →  /
Zmena písma po riadkoch	+	Umožňuje zmeniť písmo, veľkosť, šírku, štýl a zarovnanie riadka. → Presuňte kurzor na riadok, ktorý chcete zmeniť →  +  →  → [Písmo] →  →  → Vyberte typ písma →  → [Veľkosť] →  →  → Vyberte výšku písma →  → [Šírka] →  →  → Vyberte šírku písma →  → [Štýl] →  →  → Vyberte štýl písma →  → [Zarov] →  →  → Vyberte zarovnanie písma →  /
Automatické prispôsobenie štýlu		Automatické nastavenie veľkosti textu podľa dĺžky štítka. <b>[Veľk.text]:</b> Upraví sa dĺžka štítka. <b>[Šírk.textu]:</b> Šírka sa upraví zhustením textu až o polovicu. →  /  → [Štýl aut.prisp.] →  /  →  →  → [Veľk.text]/[Šírk.textu] →  /

### Nastavenie okrajov

Nastavenie okrajov		Nastavenie okrajov pred zadaným znakom a za ním. <b>[Malý okraj]:</b> Pred prvým štítkom sa vloží okraj cca 23 mm a medzi všetky ďalšie štítky sa vložia okraje cca 2 mm. <b>[Veľký okraj]:</b> Pred každým štítkom sa vloží počiatočný okraj cca 25 mm. <b>[Ret'az]:</b> Tlač viacerých štítkov s minimálnymi okrajmi. Pred prvým štítkom sa vloží okraj cca 23 mm a medzi všetky ďalšie štítky sa vložia okraje cca 2 mm. <b>[Žiad. odstr]:</b> Tlač viacdielných štítkov alebo tlač na špeciálnu pásku. Striha sa potom manuálne. <b>[Špec. Páska]:</b> Toto nastavenie použite pri tlači na špeciálnu pásku. →  → [Možn. odstr.] →  →  → Vyberte typ okraja →  /
--------------------	--	--





















### Nastavenie rozloženia automatického formátovania

Šablóna		Svoje obľúbené návrhy môžete použiť ako šablóny. →  → [Šablóny] →  /  →  →  → Vyberte kategóriu šablóny →  /  →  →  → Vyberte šablónu →  /  →  → [Písmo] →  →  → Vyberte typ písma →  → [Štýl] →  →  → Vyberte štýl →  /  →  → Zadajte text →  /
Rozvrhnutie blokov		Používanie vzorov rozvrhnutia blokov ako šablón. →  → [Blok. schémy] →  /  →  →  → Vyberte šírku pásky →  /  →  →  → Vyberte rozvrhnutie blokov →  /  →  →  → [Písmo] →  →  → Vyberte typ písma →  → [Zarov] →  →  → [V'avo]/[Stred]/[Vprav]/[Pres] →  → [Rám] →  →  → [Zap.] / [Vyp.] →  /  → Zadajte text →  /




















### Tlač štítkov

Náhľad		Túto funkciu môžete použiť na kontrolu konečného návrhu pred tlačou.
Tlačiť		Spustíte tlač. Pri tlači jedného štítka: →  /  / Pri tlači viacerých štítkov: →  → Vyberte kvalitu tlače →  /  /

## Tlač štítkov (pokrač.)

Tlač číselníka	 +	Túto funkciu nastavte, keď chcete tlačiť po sebe idúce alfanumerické znaky a pridať tak na každý štítk serializované číslo.  Zadajte alfanumerické znaky →  +  → ▼ → [Číslovanie] →  /  →  Nastavte počiatočnú polohu →  /  ◀ → Nastavte koncovú polohu →  /  → ▼ → Vyberte kvalitu tlače →  /  / 
Zrkadlová tlač	 +	Obrátená tlač zľava doprava. Umožňuje tlačiť na priehľadnú pásku, ktorá sa potom prilepí zvnútra na sklo a vytvorí štítk čitateľný zvonka.  Zadajte text →  +  → ▼ → [Zrkad.] →  /  →  /  / 
Tlač čiarového kódu		Vytvorenie čiarového kódu a jeho vytlačenie.   → ▼ → [Nast.čiar.kódu] →  /  → ▼ → [Protokol] →  → Vyberte protokol → ▼ → [Šírka] →  → [Malé]/[Veľké] → ▼ → [Podč#.] →  → [Zapnuté]/[Vypnuté] →  /  → Zadajte údaje čiarového kódu →  /  → [Tlač] → ▼ → Vyberte kvalitu tlače →  /  / 

## Iné

Podanie pásky	 +	Páska sa podá približne o 23 mm, aby sa správne napla.   + 
Uložiť		Umožňuje uložiť štítky a neskôr ich otvoriť, upraviť a vytlačiť alebo prepísať a uložiť upravené údaje. Maximálny počet uložených štítkov: 50 súborov Maximálny počet znakov na súbor: 280 znakov  Vytvorte štítk →  → ▼ → [Ulož] →  /  → ▼ → Vyberte miesto uloženia →  / 
Reset	 +  + 	Resetovanie internej pamäte, napríklad keď chcete resetovať tlačiareň štítkov alebo vymazať všetky uložené údaje štítkov.  Vypnite zariadenie. Stlačte a podržte  a  . Kým držíte  a  stlačené, stlačte raz  a potom uvoľníte  a  .


Ďalšie informácie o používaní tlačiarne štítkov nájdete v dokumente *Príručka používateľa* na webovej stránke Brother support na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Symbody a rámy

### Príklady symbolov






### Príklady rozloženia automatického formátovania




Ďalšie informácie o symboloch a rámoch obsahuje *Príručka používateľa* dostupná na webovej stránke Brother support na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Nastavenie okrajov

Tlačiareň vytvorí prednastavený okraj približne 23 mm na začiatku každého štítku. Ak chcete tento okraj zmenšiť, vytlačte viaceré štítky nepretržite za sebou.  
Môžete takisto zmeniť okraj pred a za textom na druhom a ďalších štítkoch, pokiaľ tlačíte viaceré štítky.  
Ak chcete tlačiť štítky s najmenším okrajom, vyberte možnosť [Reťaz]. NEPODÁVAJTE pásku, kým sa nevytlačí aj posledný štítk. Keď sa vytlačí posledný štítk, podajte pásku a stlačte páčku orezávača pásky.


-  : Oblasť tlače
-  : Okraj
-  : Okraj na laminovanie

### Veľký okraj




### Malý okraj

Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo viac




### Malý okraj


Keď je dĺžka štítku približne 23 mm alebo menej




### Reťaz



### Žiad. odstr



### Špec. Páska



## Chybové hlásenia

Správa	Príčina a odstránenie
Skontr.poč. zad. čísel!	Počet číslíc zadaných v údajoch čiarového kódu sa nezhoduje s počtom číslíc nastaveným v parametroch čiarového kódu. Zadaťte správny počet čísel.
Chyba Odstrihu!	Pri pokuse o tlač a podanie pásky bola zatlačená páčka orezávača pásky. Ak páska uviazla v jednotke orezávača, vyberte ju. Skôr než budete pokračovať, tlačiareň štítkov vypnite a potom znovu zapnite.
Obm. dĺžky!	Dĺžka vytlačeneho štítku so zadaným textom by prekročila 999 mm. Text upravte tak, aby bola dĺžka štítku menšia ako 999 mm.
Text veľ. dlhý!	Dĺžka vytlačeneho štítku so zadaným textom by prekročila nastavenú dĺžku. Text upravte tak, aby sa zmestil do nastavenej dĺžky alebo zmeňte nastavenie dĺžky.
Systémová chyba XX	Kontaktujte zákaznícky servis Brother.

## Riešenie problémov

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku [support.brother.com](http://support.brother.com).

Problém	Riešenie
Tlačiareň štítkov netlačí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je kazeta s páskou správne vložená.</li> <li>• V prípade, že je kazeta s páskou prázdna, vymeňte ju. Na objednanie spotrebného materiálu a príslušenstva navštívte stránku <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a>.</li> <li>• Skontrolujte, či je kryt priestoru pre kazetu s páskou riadne zatvorený.</li> <li>• Skontrolujte, či je tlačiareň štítkov zapnutá.</li> <li>• Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne na tlač z počítača.</li> <li>• Pri tlači z počítača pripojte tlačiareň štítkov k počítaču pomocou kábla USB (dodaného).</li> <li>• Ak je tlačová hlava znečistená, vyčistite ju vatovým tampónom alebo voliteľnou čistiacou kazetou pre tlačovú hlavu (TZe-CL4).</li> </ul>

## Riešenie problémov (pokrač.)

Problém	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Páska sa nepodáva správne.</li> <li>• Páska sa zasekáva vnútri tlačiarne štítkov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa páska ohla, odstrihnite ohnutú časť.</li> <li>• Ak sa páska zasekla, vyberte kazetu s páskou, odstráňte zaseknutú pásku a jej poškodenú časť odrežte.</li> <li>• Skontrolujte, či koniec pásky vychádza cez vodiacu lištu pásky.</li> <li>• Uistite sa, že páska smeruje k výstupnému otvoru pásky.</li> <li>• Vyberte kazetu s páskou a vložte ju späť.</li> </ul>
Obrazovka sa uzamkla alebo tlačiareň štítkov nefunguje normálne.	Pozrite si časť <b>Základné operácie</b> v tejto príručke a resetujte internú pamäť tlačiarne štítkov na výrobné nastavenia. Ak resetovanie tlačiarne štítkov problém nevyrieši, odpojte sieťový adaptér a vyberte batérie na dlhšie ako 10 minút.
Po zapnutí napájania zostane displej LCD prázdny.	Skontrolujte, či sú batérie správne vložené alebo či je správne pripojený sieťový adaptér dodaný s tlačiarňou štítkov.
Hlásenia displeja LCD sa zobrazujú v cudzom jazyku.	Pozrite si časť <b>Základné operácie</b> v tejto príručke a vyberte svoj jazyk.
Tlačiareň štítkov sa počas tlače štítku zastavila.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak vidíte prúžkovanú pásku, vymeňte kazetu s páskou, pretože to označuje dosiahnutie konca pásky.</li> <li>• Vymeňte všetky batérie alebo sieťový adaptér pripojte priamo k tlačiarňe štítkov.</li> </ul>
Predtým uložené súbory štítkov nie sú k dispozícii.	Všetky súbory uložené v internej pamäti sa odstránia v prípade slabých batérií alebo odpojenia sieťového adaptéra.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládač tlačiarne sa nepodarilo nainštalovať ani po dodržaní správneho postupu.</li> <li>• Tlačiareň sa nezobrazuje v aplikácii P-touch Editor ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne.</li> </ul>	<p>Ak sa tlačiareň štítkov nedá používať ani po nainštalovaní ovládača tlačiarne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prevezmite si program na odinštalovanie ovládača tlačiarne zo stránky vášho modelu na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>2. Odstráňte informácie o tlačiarňi pomocou programu na odinštalovanie ovládača tlačiarne.</li> <li>3. Znova spustíte program na inštaláciu ovládača tlačiarne a vykonajte inštaláciu podľa zobrazených pokynov.</li> </ol>
Farbonosná páska sa oddelila od valčeka farbonosnej pásky.	Ak je farbonosná páska poškodená, vymeňte kazetu s páskou. Ak nie je poškodená, pásku nechajte neodstrihnutú, opatrne vyberte kazetu s páskou a potom uvoľnenú farbonosnú pásku naviňte späť na cievku.











## Kontaktné informácie

Kontaktné informácie miestnej pobočky spoločnosti Brother nájdete na adrese [www.brother.com](http://www.brother.com).

Objednávky spotrebného materiálu a príslušenstva:  
[www.brother.eu/supplies](http://www.brother.eu/supplies)



Problém	Riešenie
Vytlačené čiarové kódy alebo kódy QR sa nedajú načítať.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vymeňte pásku. (Odporúčané: Čierne znaky na bielej páske)</li><li>• Zväčšzte čiarové kódy alebo kódy QR pomocou aplikácie, ktorú používate.</li></ul>
Nepoznám verziu firmvéru tlačiarne štítkov.	Skontrolujte údaje o firmvéri stlačením nasledujúcich klávesov:  →  → [Informácie o verzii] →  / 
Po vytlačení štítka je na oboch stranách textu príliš veľký okraj (prázdne miesto).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keď používate nastavenie [Malý okraj], tlačiareň štítkov pred každým štítkom podá pásku približne o 23 mm. Ak chcete šetriť páskou, použite nastavenie [Reťaz]. Po vytlačení posledného štítka stlačte  a , čím podáte pásku, a potom stlačte páčku orezávača pásky.</li><li>• Tlačiareň štítkov pred každým novým štítkom podá pásku približne o 23 mm. Keď tlačíte viac štítkov, prázdne miesto na druhom a ďalších štítkoch môžete zmenšiť. Vo voliteľných nastaveniach tlače vyberte možnosť odstrihu [Reťaz]. Potom vytlačte štítky a nechajte posledný štítok v tlačiarňi štítkov, až kým ste pripravení tlačíť nový štítok.</li><li>• Po vytlačení posledného štítka stlačte súčasne  a , čím podáte pásku, a potom vysuňte a odstrihnite posledný štítok. Pozor, keď používate túto metódu, tlačiareň štítkov pred ďalším novým štítkom znova podá pásku približne o 23 mm.</li></ul>
Veľkosť písma sa nedá zväčšiť.	Písmo už má maximálnu veľkosť pre danú šírku štítka. Prípadne je nastavená dĺžka štítka, ktorou je obmedzená veľkosť písma, aby písmo nepresahovalo cez nastavenú dĺžku.
Pri tlači viacerých štítkov sa posledný štítok odstrihne nesprávne.	Keď je povolená reťazová tlač, podaním pásky vysuňte posledný vytlačený štítok a potom stlačením páčky orezávača pásky odstrihnite štítok manuálne.
Firmvér tlačiarne sa nedá aktualizovať pomocou programu P-touch Update Software, Transfer Express ani Mac Update Tool.	Reštartujte tlačiareň a potom skúste firmvér aktualizovať znova. Počas aktualizácie firmvéru nestláčajte žiadne tlačidlá.